FICHE TECHNIQUE / Capteur base pour détecteurs distants

Le capteur sur base n'est pas utile pour sécuriser votre camping-car. La centrale SX1 suffit.

Cette option permet de connecter à la centrale SX1 les options (contacteur magnétique, détecteur infra-rouge, détecteur distant) pour sécuriser une maison, un bâtiment (jusqu'à 250 m2) ou un deuxième véhicule distant.

FONCTIONNEMENT : Le capteur base (multi-récepteur) permet de connecter à votre centrale d'alarme les capteurs/détecteurs distants proposés en option. Il permet d'étendre les capacités de votre système en réceptionnant les signaux des différents capteurs optionnels (contacteur magnétique, détecteur infra-rouge (volumétrique). Il reçoit respectivement les signaux des détecteurs et déclenche la sirène de votre centrale.

Démarrage : assurez-vous que votre centrale SX1 ne soit pas alimentée (adaptateur secteur débranché et clef sur AUS). Insérez la fiche à 5 broches dans l'entrée (INPUT) à l'arrière de votre système.

Branchez et tournez la clef sur EIN.

Lorsque la LED verte du multi-récepteur s'allume, le capteur-base est couplé. Il est alimenté par le système d'alarme SX1.

Couplage avec les détecteurs : pour que le capteur-base puisse recevoir les signaux des différents modules, il doit être couplé aux accessoires respectifs comme suit :

- Positionnez le commutateur latéral sur « EIN/ON ».

- La LED de droite s'allume en rouge, puis maintenez le bouton KOPPLUNG (couplage) situé sous l'appareil pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que les LED rouges du milieu et de droite s'allument en alternance.

- Déclenchez maintenant l'accessoire que vous souhaitez coupler (le contact magnétique, le détecteur infra-rouge ou le détecteur distant). Les LED rouges du milieu et de droite s'allument en même temps et indiquent que l'appairage a eu lieu.

Si un autre accessoire doit être couplé au capteur-base, appuyez à nouveau sur le bouton KOPPLUNG (couplage) comme décrit ci-dessus. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

Un maximum de 100 accessoires peuvent être couplés.

Poids	380 grammes
Plage de température	-10° à + 50° C
Alimentation	Directement sur la centrale SX-1
Taille	Boitier : H : 26 mm / Profondeur : 60 mm / largeur : 63 mm Antenne : 60 mm
Garantie	2 ans par échange